



Ajoutez une toute nouvelle dimension à votre piano Disklavier Yamaha

Unité de Mise à Jour
DKC-900



Augmente votre plaisir d'écoute

Le DKC-900 permet à votre Disklavier de faire plus que jouer du piano. Il lui permet également de recréer les performances des meilleurs artistes, dont beaucoup ont été enregistrés exclusivement pour Yamaha. Qu'il s'agisse d'une performance d'ensemble, d'orchestre ou de chant, vous serez plongé dans une pure musicalité.

Se connecte à vos smartphones et tablettes

L'application ENSPIRE Controller (pour iOS ou Android) vous permet de connecter votre Disklavier à un Smartphone ou à une tablette. Grâce à l'application, il est facile de sélectionner et de télécharger des chansons ou d'enregistrer votre propre performance.

Un Design discret

Le DKC-900 est suffisamment compact pour s'installer en toute discrétion sur un Disklavier. Il s'intégrera aisément aux lignes élégantes de votre piano Yamaha.



Modèles compatibles DKC-900

Catégorie		Série	Modèle	Unité de contrôle
Piano droit	Disklavier	E3 Series	E3	DKC-800
Piano à queue	Disklavier	Mark IV Series	Mark IV, Mark IV Pro	DMC-100
	Disklavier	E3 Series	E3 Pro, E3	DKC-800

Spécifications

Mode de stockage compatible	Mémoire flash USB	
Morceaux intégrés	500 morceaux	
Formats de fichiers compatibles	Fichier MIDI standard (SMF) format 0, fichier MIDI standard (SMF) format 1, WAVE, MP3	
Formats de morceaux compatibles	PianoSoft, PianoSoftPlus, PianoSoftAudio, SmartKey	
Boîtier de commutation	Boutons	ALIMENTATION, VOLUME -/+, JOUER/PAUSE, MAINTENANCE
	Interrupteurs	JEU AUTOMATIQUE, MODE AUTO OFF, WLAN
	Dimensions (L x P x H)	220 x 70 x 30 mm
Unité centre de contrôle	Dimensions (L x P x H)	224 x 130 x 76 mm
Connecteurs	MIDI	MIDI IN, MIDI OUT
	Audio	SORTIE, OMNI (SYNC) IN, OMNI (SYNC) OUT, SORTIE NUMÉRIQUE, CASQUE (mini)
	Autres	LAN, USB (VERS HÔTE x 1, VERS PÉRIPHÉRIQUE x 3)
Générateur de sons	Son de piano	Échantillonnage binaural CFX, échantillonnage stéréo CFX
	Contrôle de la tonalité	de 414,8 Hz à 466,8 Hz (réglable par paliers de 0,2 Hz)
	Polyphonie	256 notes (max.)
	Sonorités de jeu	16 sonorités (piano, piano électrique 1, piano électrique 2, piano électrique 3, clavecin 1, clavecin 2, vibraphone, célesta, orgue 1, orgue 2, orgue 3, orgue 4, orgue jazz, cordes, chœur, pad de synthé)
	Modes de module de sons	XG, GM
	Sons normaux	480 sonorités
	Batteries	12 batteries
Source d'alimentation	CA 100 V à 240 V, 50/60 Hz	
Consommation électrique	12 W	
Accessoires fournis	Manuel de l'utilisateur, liste des morceaux intégrés, câble audio, adaptateur CA, adaptateur LAN USB sans fil, étrier	
Accessoires en option	Étrier pour piano à queue CF (DKCB-900CF)	

Les spécifications peuvent être modifiées sans notification préalable.

- Le DKC-900 ne lit ni les disquettes ni les CD.
- Les morceaux enregistrés sur votre Disklavier risquent d'être effacés à l'installation du DKC-900. Veillez à sauvegarder vos fichiers sur une clé USB ou tout autre dispositif.

Équipement à monter

Boîtier de commande



Unité centrale de contrôle



Installation sur le piano

Piano à queue



L'unité centrale de contrôle s'installe sous le piano. Le boîtier de commande s'installe sous le côté gauche du clavier. Il conviendra d'effectuer quelques câblages.

Piano droit



L'unité centrale de contrôle s'installe à l'arrière du piano. Le boîtier de commande s'installe sous le côté droit du clavier. Il conviendra d'effectuer quelques câblages.

Mais ne vous inquiétez pas : l'installation de l'unité d'amélioration est réalisée chez vous par un technicien ou un centre technique agréé.

1. L'installation peut s'effectuer chez vous. Il n'est donc pas nécessaire d'apporter votre piano à un distributeur ou à une autre personne. Des frais d'installation seront facturés.
2. L'installation peut prendre plusieurs heures.
3. Pour une installation sur un piano droit, il conviendra de déplacer l'instrument afin qu'il ne soit pas collé au mur.
4. Après l'installation, il est conseillé de faire accorder et régler votre piano.

